



### Características Principales

Referencia	: SSW070365T5SH2Z
Código del producto	: 11043369
Línea de producto	: SSW07

### Datos básicos

Potencia	
- Corriente nominal	: 365 A
- Tensión de alimentación	: 220-575V
- Tipo de la red de alimentación	: TT / TN / IT
- Frecuencia	: 50/60Hz
- Número de fases controladas	: 3 fases
- Bypass integrado	: Sí

### Potencia motor - conexión estándar (cv/kW)

- 220/230V	: 150 / 110
- 380/400V	: 250 / 185
- 440/460V	: 300 / 225
- 575V	: 400 / 300
- 690V	: No

### Potencia motor - conexión por dentro del triángulo (cv/kW)

- 220/230V	: No
- 380/400V	: No
- 440/460V	: No
- 575V	: No

### Electrónica y ventilador

Tensión de alimentación (control)	: 208-240V
Tensión de alimentación (ventilador)	: 208-240V

### Tipo de conexión al motor

- Estándar (3 cables)	: Sí
- Dentro de la conexión delta (6 cables)	: No

### Regimen de arranque

- Standard [1]	: AC-53b 3-30:330
- Con kit ventilación [2]	: No

### Entradas digitales

- Cantidad (estándar)	: 3
- Tipo	: CA
- Tensión	: 110 a 240 Vca
- Nivel alto mínimo	: 93 Vca
- Nivel bajo máximo	: 10 Vca
- Tensión máxima	: 264 Vca
- Corriente de entrada	: 1.1 mA @ 220 Vca
- Función	: Programable via opcional
- Lectura via comunicación	: No

### Entrada para el termistor del motor

- Cantidad (estándar)	: Disponible con opcional
- Activación	: Disponible con opcional
- Desactivación	: Disponible con opcional
- Resistencia mínima	: Disponible con opcional

### Salidas analógicas

- Cantidad (estándar)	: No
- Niveles	: No
- Resolución	: No
- Función	: No
- Escrita via comunicación	: No

### Salidas digitales

- Cantidad	: 2
- Tipo	: Relé NA
- Tensión máxima	: 250 Vca
- Corriente máxima	: 1 A
- Función	: Programable via opcional
- Escrita via comunicación	: No

### Funciones y Recursos

#### Tipo del control arranque y parada

- Rampa de tensión	: Sí
- Rampa de tensión y límite de corriente	: No
- Límite de corriente	: Sí

- Rampa de límite de corriente : Programable via opcional
- Control de bombas : Programable via opcional
- Control de par (torque) : No
- Arranque directo (D.O.L.) : Programable via opcional

### Funciones/características

#### Funciones especiales

- Pulse de torque en el arranque (kick start) : Sí
- Jog : Programable via opcional
- Frenado CC (con contactor) : Programable via opcional
- Frenado óptimo (sin contactor) : No
- Frenado por reversión : No
- Reversión del sentido de giro : Programable via opcional
- Accionamiento multimotores : No
- Arranque de emergencia (Fire Mode) : Programable via opcional

#### Diagnosticos

- Ultimas fallas : Si, 4 últimas
- Diagnosticos de arranque y ciclos : No
- Historial de fallos : No
- Historial de alarmas : No
- Historial de eventos : No

#### Otros

- Accionamiento del ventilador programable : Programable via opcional
- Copia de parámetros via HMI : Sí
- Usuario 1 y usuario 2 : No
- Start-up orientado : No
- Actuación de las protecciones fallas en errores o alarmas : No
- Auto reset de fallos : Sí
- Reloj de tiempo real (RTC) : No
- SoftPLC (programación en ladder) : No

#### Slots (para accesorios opcionales)

- Cantidad : 1
- Expansión de las entradas y salidas digitales : No
- Entrada PTC para el motor : Sí
- Entradas Pt-100 para el motor : No
- Sensor corriente (para bypass externo) : No

#### Comunicaciones (ver Comunicación)

##### Protección

###### Tensión

- Falta de fase en la alimentación : Sí
- Sobretensión y subtensión : No
- Desbalanceo de tensión : No
- Subtensión en la electrónica (control) : Sí

###### Corriente

- Sobrecorriente y subcorriente : Programable via opcional
- Desbalanceo de corriente : Programable via opcional

###### Torque

- Sobretorque y subtorque : No

###### Power

- Sobrepotencia y subpotencia : No

##### Temperatura

- Sobretemperatura en los tiristores : Sí
- Sobretemperatura en el motor termistor PTC : Disponible con opcional
- Sobretemperatura en el motor termopar PT100 : No

##### Sobrecarga

- Sobrecarga en el motor (clase térmica) : Sí
- Sobrecarga en los tiristores (software) : Sí
- Secuencia de fase invertida : Sí
- Defecto externo : Programable via opcional
- Motor no conectado : Sí
- Conexión incorrecta al motor : No
- Frecuencia fuera del rango : Sí

##### Falta a tierra

- Falta a tierra : No

##### Bypass

- Bypass no abrió : Sí
- Bypass no fechó : Sí
- Sobrecorriente antes de cerrar el bypass : Sí
- Subcorriente antes de cerrar el bypass : Sí

##### Tiempo

- Tiempo antes del arranque : No
- Tiempo despues arranque : Programable via opcional
- Tiempo entre arranque : No
- Rotor bloqueado en el arranque : Sí

# HOJA DE DATOS

## Soft-Starter



<b>Comunicaciones</b>	
- Error de programación	: Sí
- Fallas de comunicación	: Sí
<b>Power</b>	
- Cortocircuito en la potencia con motor apagado	: Sí
- Falla em los tiristores	: No
- Falla de autodiagnostico de hardware	: No
<b>Parametrización</b>	
- Parametrización via trimpots y dip switches	: Sí
- Parametrización via HMI	: Disponible con opcional
- Parametrización via software	: Superdrive G2
<b>HMI local</b>	
- Tipo	: Opcional
<b>HMI remota</b>	
- Tipo	: Opcional
- Marco para HMI	: No
- Grado de protección de la HMI	: IP54
- Longitud máxima del cable	: 10 m / 32.8 ft
<b>Datos de la HMI local o remota</b>	
- Display	: LED numérica
- Teclas	: 8 teclas
- Clave	: Sí
- Idiomas	: No
- Help (ayuda)	: No
- Función copia	: Sí
- Gráfica del estado (lecturas)	: No
- USB en HMI	: No
<b>Comunicación</b>	
- Modbus-RTU RS-232	: Disponible con opcional
- Modbus-RTU RS-485	: Disponible con opcional
- Modbus-RTU USB	: No
- WEG Bus	: No
- Modbus-TCP	: No
- Profibus-DP	: No
- Profibus-DPV1	: No
- Profinet	: No
- DeviceNet	: Disponible con opcional
- EtherNet/IP	: No
- EtherNet/IP 2P	: No
- Profinet IO 2P	: No
- CANopen	: No
<b>Condiciones ambientales</b>	
- Grado de protección	: IP00
- Grado de polución (UL 508)	: 2
<b>Temperatura</b>	
- Mínima	: 0 °C
- Nominal	: 55 °C
- Factor de reducción de corriente encima de la nominal [3]	: 2% por cada grado
<b>Humedad relativa (sin condensación)</b>	
- Mínima	: 5 %
- Máxima	: 90 %
<b>Altitud</b>	
- En condiciones nominales	: 1000 m
- Máxima permitida con factor de reducción [4]	: 4000 m
- Factor de reducción de corriente encima de 1000 m	: 1 % para cada 100 m
[5]	
- Factor de reducción de tensión encima de 2000 m [6]	: 1.1 % por cada 100 m
<b>Dimensiones</b>	
- Tamaño	: 4
- Alto	: 331 mm
- Ancho	: 227 mm
- Profundidad	: 242 mm
- Peso	: 11.5 kg
<b>Directivas de Sustentabilidad</b>	
- RoHS	: Sí
- Conformal coating	: 3C2
<b>Normas</b>	
- Seguridad	: UL 508
- Baja tensión	: EN 60947-4-2
- Categoría de sobretensión	: III (UL508 / EN61010)
- EMC	: Directiva 89/336/EEC
<b>Certificaciones</b>	
- Certificaciones del producto	: UL, CE, CS, IRAM y C-TICK



### Notas

- 1) Régimen de arranques AC-53b 3-30:330:
  - 3 x Corriente nominal de la SSW07 durante 30 s;
  - 10 arranques por hora;
  - 100% del tiempo con corriente nominal;
  - Con bypass integrado;
  - de 0 a 55 °C sin reducción de corriente.
- 3) Para temperatura superior a la nominal;
- 4) Con factor de reducción;
- 5) Para altitud arriba de 1000 m (3281 ft);
- 6) Para altitud superior a 2000 m (6562 ft);
- 7) Image meramente ilustrativa;
- 8) Para obtener más informaciones consulte los manuales del producto SSW07.